

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Vykonaná v souladu se Zákonem č. 250/2021Sb., NV č. 190/2022Sb., ČSN 33 1500 Z1-Z4, ČSN 33 2000-6 ed.2

Evidenční číslo revizní zprávy	23_01_2026
--------------------------------	------------

Typ revize	VÝCHOZÍ PRAVIDELNÁ MIMOŘÁDNÁ
------------	------------------------------

Revidované zařízení	Zdroje slaboproudých systémů technologie EPS a ER
Adresa objektu (umístění)	CENTRAL Kladno – zábavné společenské centrum, ul. Petra Bezruče 3388
Majitel zařízení	CENTRAL Kladno, IČO: 25053175
Objednatel revize	i-Control, spol. s r.o., IČ 25060767, DIČ CZ25060767

Revizní technik	Miroslav Kovářik
Evidenční číslo Osvědčení	11947/9/22/R-EZ-E1A,E1B
číslo Oprávnění	15970/9/19/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Kontakt RT	Revize VTEZ, IČO 73432148, mail: kovarik.revize@gmail.com

Datum provedení revize	27.01.2026
Datum vystavení revize	28.01.2026
Termín příští revize	Doporučuji za 12 měsíců, tzn. 01_2027

Druh sítě - Soustava zdroje	3+PEN ~ 50Hz 3x 400/230V / TN-C
Druh sítě - Soustava odběru	1+N+PE ~ 50Hz 230V / TN-S

Ochrana před dotykem živých částí	Izolace, kryty
Ochrana před dotykem při poruše	Automatické odpojení od zdroje, PELV Ochranné pospojení

Celkový posudek: elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu



.....
Objednatel: Razítko, podpis

.....
Revizní technik - razítko, podpis

Předmět revize: prohlídka, kontrola a měření silových přívodů 230V/50Hz pro zařízení slaboproudých systémů EPS a ER, instalované v objektu Centrální Kladno, ul. Petra Bezruče a funkční zkoušky systémů.

EPS - elektronická požární signalizace - slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. Zařízení EPS je pouze jeden z prostředků celkového protipožárního zajištění příslušného objektu. Hlavní ústředna EPS č. 01, je umístěna v místnosti velínu ostražky, kde je proškolená trvalá obsluha. Tato ústředna zprostředkovává přímé ovládání systému EPS. Do místnosti velínu je přístup pro jednotky HZS zajištěn chráněnou únikovou cestou typu B, která je provedena jako vnitřní zásahová cesta. Klíč pro přístup do schodiště a velínu je umístěn v klíčovém trezoru u vstupu. Další dvě ústředny č. 02 a 03, jsou umístěny v technické místnosti slaboproudu s rozvaděčem RACK a jsou umístěny ve skříních bez ovládacího panelu. Ústředna EPS ESSER č. 04 je umístěna v místnosti kanceláře vedoucího ostražky, ve skříně bez ovládacího panelu.

Popis revidovaného zařízení – Jedná se o adresovatelný systém EPS. Instalované požární detektory mají viditelné adresné popisy identické s adresami v ústředně EPS ESSER. Tyto čísla požárních detektorů (adresy) jsou naprogramovány v ústředně EPS a v rámci funkční zkoušky byla provedena kontrola, zda popisy umístěné na detektorech souhlasí s adresami v ústředně EPS Esser. Hlavní ústředna EPS, ústředna č. 01, je umístěna v místnosti velínu ostražky, kde jsou přítomni trvale proškolené osoby, ostražka. Tato ústředna zprostředkovává přímé ovládání systému EPS. Do místnosti velínu je přístup pro jednotky HZS zajištěn chráněnou únikovou cestou typu B, která je provedena jako vnitřní zásahová cesta. Klíč pro přístup do schodiště a velínu je umístěn v klíčovém trezoru u vstupu. Zbývající dvě ústředny, ústředny č. 02 a 03, jsou umístěny v technické místnosti Serverovny. Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) je osazen vedle vstupních dveří do 3 PP. Nad klíčovým trezorem je namontován zábleskový maják. V objektu je dvoustupňová signalizace požáru - EPS pracuje v režimu den a noc:

Režim den - čas T1 = 60s a čas T2 = 240s

Režim noc – čas T1 = 0s a čas T2 = 0s

První stupeň - čas t1 slouží pro potvrzení přijetí signálu poplachu obsluhou. Po potvrzení signálu obsluhou nabíhá ihned čas t2. Pokud uplyne čas t1 = 60s bez potvrzení obsluhou, dochází automaticky k vyhlášení všeobecného poplachu.

Druhý stupeň - čas t2 = 240s slouží pro možnost zjištění případného planého poplachu. Po uplynutí času t2, pokud není obsluhou zastaven, dojde k vyhlášení všeobecného požárního poplachu.

Ústředna ESSER je stavebnicové koncepce, připojování jednotlivých částí systému EPS je možné provádět dle potřeby tak, jak to postup stavebních prací vyžaduje. V případě dalšího rozšiřování lze do ústředny osadit další karty resp. realizovat síťové propojení několika ústředen a rozšířit tím případně systém EPS nad rámec objektu.

Z důvodu maximální spolehlivosti systému jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové. Zkratové izolátory osazené v každém adresném periferním prvku na lince zajišťují automatické oddělení vadné části vedení. Vzniklé přerušení nebo zkrat na kruhové lince nemá za následek odpojení celé skupiny prvků, ale dojde pouze k odpojení vadné části vedení se zachováním plné funkce všech prvků. Umístění všech hlásičů umožňuje přístup pro periodické zkoušky a revize zařízení. Všechny hlásiče jsou označeny popisnými identifikačními štítky s adresou prvku.

Pro ovládání navazujících zařízení jsou použity vstupní a výstupní linkové moduly. Funkce jednotlivých výstupů jsou plně programovatelné.

Ústředna EPS - splňuje požadavky ČSN EN 54-2:



Hlavní ústředna ESSER: typ IQ8Control M, Řada IQ8Control M je mikroprocesorem řízená ústředna EPS 8000M s velkou rychlostí zpracování dat. Decentralizované funkce řízení, hlídání a kontroly jsou možné jak na analogovém kruhu, tak na odbočkách. V multifunkčním systému IQ8Control M lze zvolit režim provozu Esserbus®, nebo Esserbus®-PLus. Volba se provádí konektorovým můstkem v síťovém napájecí ústředny. Pro příslušný provoz po kruhové lince se pouze použijí odpovídající analogové kruhové mikromoduly.

Požární hlásiče: Pro zachycení vznikajícího požáru jsou použity samočinné adresné hlásiče a adresné tlačítkové hlásiče pro ruční ohlášení poplachu. Na základě požadavku PBŘS jsou všechny prostory objektu vybaveny samočinnými hlásiči EPS. Vzhledem k charakteru objektu jsou systémem EPS vybaveny i prostory bez požárního rizika. Čidla EPS jsou instalována i v prostorách nad podhledy a pod zdvojenými podlahami. Na únikových komunikacích a u únikových východů jsou osazeny tlačítkové hlásiče EPS.

Optický - kouřový hlásič IQ8Quad: Hlásič kouře pracuje na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.



Tlačítkový hlásič: Typ IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem

K použití na sběrnici Esserbus® a Esserbus®-PLus, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče. Přímý všeobecný požární poplach (bez ohledu na časy t1 a t2) – vyhláší tlačítkové hlásiče EPS a signalizace poplachu od SHZ. EPS trvale pracuje ve dvou režimech tj. v provozní době, kdy jsou v objektu zákazníci (režim den) a v mimoprovozní době (režim noc). V režimu noc se neotevírají automaticky dveře pro přívod vzduchu a únik osob a není spouštěno samočinné odvětrávací zařízení v 1. a 2.NP. Spouštění SOZ a otevření dveří je umožněno jednotce HZS z místnosti velínu ostrahy.



ER - evakuační rozhlas - Ozvučení objektu je provedeno plně digitálním 100V evakuačním rozhlasovým systémem VARIODYN, certifikovaným v ČR, dle normy ČSN EN 54-16 a pro systém ČSN EN 60849. Ozvučení veřejných prostor zajišťuje přehrávání hudby, reklam a osobních vzkazů v koridorech. S ohledem na požární zprávu je třeba zajistit, aby výstražná signalizace byla dostatečně srozumitelná při vzniku kritické požární události ve všech prostorech s účastí osob. Reprodukory dle ČSN EN 54-24, jsou rozmístěny ve všech prostorech, kde se předpokládá delší doba pobytu osob. V jednotlivých vytypovaných prostorech objektu jsou osazeny stropní reproduktory v provedení do podhledu, nástěnné skříňkové reproduktory, zvukové projektory v parkingu. Jednotlivé nájemní plochy jsou v projektu osazeny podhledovými reproduktory s ohni-odolným krytem zavěšené s 4m rezervou pouze v minimálním množství pro pokrytí dotyčné plochy bez dalších interiérových úprav. V pasážích a v chodbách s podhledem jsou použity evakuační reproduktory podhledové s ohni-odolným krytem. Tam, kde je možné instalovat (schodiště, stropy bez podhledů apod.), jsou použity reproduktory nástěnné. Umístění těchto reproduktorů je v běžné a nedostupné výšce, dle místní konkrétní dispozice a to 2500 mm od podlahy. Nastavení reproduktorů je předpokládáno na 3-6W (10W). Pro ozvučení výtahů jsou do jejich rozvaděčů přivedeny volné vývody ozvučení. Reprodukory jsou součástí dodávky výtahů. Systém obsahuje jednotku manageru záložního napájení a záložní akumulátory pro 24V napájení systému v případě výpadku hlavního napájení 230V. Záložní zdroje jsou dimenzované dle platných norem a standardů pro evakuační zvukové systémy tak, aby systém byl schopen ze záložních akumulátorů po výpadku hlavního napájení nejprve 24 hodin provozu v pohotovostním režimu (Stand-By) a následně 30 minut nepřetržitě evakuace. Skládající se z opakování vždy 5 sekund výstražné sirény o úrovni 3dB a 15 sekund evakuační zprávy o úrovni -10 dB.

Zvukový řídicí systém (ústředna) (DLE ČSN EN 54-16 + NAPÁJENÍ - EN54-04) je sestaven z řídicího centra, výkonových zesilovačů – včetně záložních, příslušných ovládacích modulů. Je osazen do 19" stojanu, který bude umístěn v místnosti EPS 01.74 sousedící s místností velínu - prostor ostrahy 01.68 v 1.PP. Systém VARIODYN, dle své koncepce obsahuje záložní zesilovač, který slouží jako náhradní v případě poruchy některého ze zesilovačů, dle konkrétního zapojení. Dále jsou v systému použity zakončovací členy díky kterým je systém schopen monitorovat stav reproduktorových linek, s ohledem na jejich poškození a okamžitě dojde k vyhlášení chyby. S ohledem na výše uvedené je splněn požadavek na vyloučení neúmyslné závady na zesilovačích či obvodu, která by vedla k úplnému výpadku pokrytí v zóně, kterou reproduktor obsluhuje. S ohledem na charakter objektu jsou v prostoru nájemních jednotek instalovány dvě reproduktorové zóny, pro zvýšení bezpečnosti tohoto systému. Přesné členění reproduktorů do zón je patrné z výkresové části dokumentace.

Ze zvukového řídicího centra je proveden rozvod samostatných rozhlasových zón, které zajišťují směrování signálu samostatně do jednotlivých zón reproduktorů odpovídajících požární zónám. Ve všech prostorech systém umožňuje nucený poslech. Ústředna systému i reproduktorové rozvody ER jsou provedeny jako 100V. Celkový pracovní výkon ústředny ER je 6,6kW (RMS). Výkonové zesilovače jsou vybaveny výstupními 100V transformátory a systém monitoruje reproduktorové linky. Systém obsahuje potřebný počet záložních zesilovačů. V případě výpadku provozního zesilovače systém automaticky zapojí místo tohoto zesilovače zesilovač záložní. Zvukový řídicí systém je vybaven monitorovací jednotkou. Systém umožňuje přijímat údaje o správné funkci a o stavu příslušných částí nouzového zvukového systému (zesilovačů). Dále je ústředna vybavena modulem digitálního záznamu hlášení, spuštěné manuálně spínačem na mikrofonu nebo případně automaticky signálem z ústředny EPS.

Prvky systému EVAK - Digitální výstupní modul DOM4-8 a DOM4-24: DOM je základní řídicí jednotka systému VARIODYN D1. Poskytuje rozhraní pro všechny vstupní a výstupní moduly a přitom řídí a monitoruje linky reproduktorů. Jediný modul DOM již představuje kompletní akustický systém. Síťovým propojením více modulů DOM přes Ethernet lze realizovat téměř libovolně velký systém evakuačního rozhlasu. Všechny výkonové zesilovače jsou nepřetržitě monitorovány. Dojde-li k chybě, nahrazuje záložní zesilovač vadný pracovní zesilovač. Všechny zóny reproduktorů jsou nepřetržitě monitorovány na zkrat, zemní svod nebo rozpojení. Vadné zóny jsou odpojeny. Každá jednotka DOM4-8 poskytuje až 260 sekund paměti určené pro uchovávání audio záznamů, jako jsou evakuační hlášení, alarmové signály a signály konce poplachu. Je možné individuálně regulovat hlasitost každého zdroje a každého kanálu zesilovače. Systém je určen pro distribuci přednastavených evakuačních hlášení v případě požáru a dalších varovných a provozních hlášení v dotčených částech objektu. Provozní hlášení budou vysílána ze stanice hlasatele (mikrofonu). Ústředna je vybavena k automatickému spouštění předem nahraných nouzových a evakuačních hlášení, bude zadáno ručně. Evakuaci lze řídit i ručně včetně živých hlášení. Stanice hlasatele s klávesnicí (mikrofonní pultík) je umístěna ve velínu a v informačním pultu v 1.NP u vchodu. Stanice hlasatele umožňuje realizaci nouzových a evakuačních hlášení z mikrofonních pultíků, informací pro návštěvníky, informací pro zaměstnance, provozních hlášení. Stanice hlasatele je vybavena klávesnicí pro směrování hlášení do jednotlivých zón.

Elektrickým obvodům slaboproudých technologií není předřazen proudový chránič s vybavovacím rozdílovým proudem do 30mA, výjimka dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.3, viz „**Poznámka k této normě**“.

Předložená dokumentace: PD EPS, PBŘS, Protokol o funkčnosti PBZ EPS a ER

Uzemňovací soustava a pospojení (dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3):

- Zemní pásek jako základový zemnič
- Vodič PEN z přírodního kabelu
- Ochranný vodič CY 70mm² jako vodič hlavního ochranného pospojení. Jedná se o doplnění ochrany při poruše. Pospojeny jsou všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojení je spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek. Výpočtem ($R \leq 50V/I_a$) byl ověřen odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku s cizími vodivými částmi, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Určení prostředí a vnějších vlivů: Prostory objektu, kde jsou uvedená zařízení nainstalována, jsou prostory bez vnějších vlivů (normální). dle ČSN 33 20 00-5-51 ed.3, dále dle protokolu o stanovení vnějších vlivů, který je součástí stavební části PD.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- Přírodní napájecí síť je TN-C, páteřový kabelový rozvod je proveden v soustavě TN-C.
- Odběrné místo za měřením je v soustavě TN-S. Tomu odpovídá i použitý druh ochrany před úrazem el. proudem. Základní způsob ochrany před úrazem el. proudem je proveden automatickým odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a doplněná ochrana proudovými chrániči a ochranným pospojením neživých částí.

Impedance vypínací smyčky napájecí soustavy na přívodu do elektroměrového rozvaděče:

- $Z - L1 - 0,05 \Omega$ Hodnota vyhovuje pro ochranu před bleskem dle ČSN EN 62 305-1 ed.2 a vyhovuje
- $Z - L2 - 0,05 \Omega$ i pro ochranu před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
- $Z - L3 - 0,05 \Omega$ automatickým odpojením od sítě.

Vývody a měření:

- Hodnoty naměřené impedance ochranného obvodu Z_s byly $< 1 \Omega$
- Hodnoty naměřené přechodových odporů R_p byly $< 0,1 \Omega$.
- Hodnoty naměřené izolačního odporu R_{izo} byly $> 200 M\Omega$
- Hodnoty zkratových proudů I_{sc} byly $\leq 1 kA$

Označení vývodu	Specifikace	Jištění	$Z_s (\Omega)$ na vývodu	R_{izo} - izolační odpor ($M\Omega$)	R_p - přechodový odpor (Ω)
Rozvaděč RH1.1 pole č.1					
FU D829	Pojistka Ústředna EPS č. 1	10A	0,33	>100	< 0,1
FU D838	Pojistka Ústředna EPS č. 2	10A	0,33	>100	< 0,1
FU D830	Pojistka Ústředna EPS č. 3	10A	0,35	>100	< 0,1
FU D847	Pojistka Zdroj EPS č. 1	10A	0,28	>100	< 0,1
FU D846	Pojistka Zdroj EPS č. 2	10A	0,27	>100	< 0,1
FU D845	Pojistka Zdroj EPS č. 3	10A	0,28	>100	< 0,1

1/ Měření dle ČSN 33 2000-6 ed.2: R_{izo} kabelů měřen napětím 500V. Živé části vzájemně proti sobě a proti zemi.

- Naměřená hodnota R_p (přechod. odporu) ochranných vodičů a spojitosti hl. a doplňujícího pospojování nepřesáhla hodnotu 0,1 Ω .
- Naměřené hodnoty Z_s (impedance smyčky) odpovídající požadavkům pro druhy instalované sítě. Požadavky uvedené v těchto člancích jsou splněné a naměřené hodnoty impedance smyčky Z_s byly kontrolovány výpočtem $Z_s(m) \leq \frac{2}{3} \times U_o/I_a$.
- Naměřená hodnota R_{izo} (izolačního odporu) elektrické instalace vyhovuje požadavkům, které jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed.2.

2. Zkoušení a měření čl. 6.4.3. ČSN 332000-6 ed.2

a)	spojitost ochranných vodičů ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.2	vyhovuje
b)	izolační odpor elektrické instalace ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.3	vyhovuje
c)	zkoušení izolačních odporů ochrany SELV, PELV a el. oddělením čl. 6.4.3.4	vyhovuje
d)	zkoušení izolačních odporů pro potvrzení účinnosti odporu impedance podlahy čl. 6.4.3.5	N/A
e)	zkoušení polarit ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.6	vyhovuje
f)	zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje čl. 6.4.3.7	vyhovuje
g)	doplňková ochrana proudovým chráničem ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.8	N/A
h)	doplňující ochranné pospojování ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.8	vyhovuje
ch)	kontrola sledu fází ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.9	vyhovuje
i)	funkční a provozní zkouška ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10	vyhovuje
j)	ověření úbytků napětí ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.11	vyhovuje
k)	vybavovací proud proudových chráničů vyhovuje ČSN 332000-6 ed.2	Tabulka NA1
l)	impedance smyčky ČSN 332000-4-41ed.3, čl.411.4.4 vyhovuje nerovnosti	$Z_s \leq 2/3xU_o/I_a$
m)	Spojitost ochranných vodičů a pospojování splňuje podmínku čl.415.2.2	$R \leq 50V/I_a$

3. Vyhodnocení revize a prohlídky čl. 6.4.2. ČSN 332000-6 ed.2

a)	základní ochrana živých částí, ochranné přepážky nebo kryty ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	Vyhovuje
b)	způsob ochrany před úrazem el. proudem ČSN332000-4-41ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3	Vyhovuje
c)	použití protipožárních přepážek a opatření na ochranu před šířením ohně IEC60364-4-42	Vyhovuje
d)	proudová zatížitelnost a úbytek napětí ČSN 332000-5-52 ed.2 čl. 523	Vyhovuje
e)	selektivita a koordinace ochrany a kontrolních přístrojů ČSN 332000-5-53 ed.2 čl.536	Vyhovuje
f)	instalace vhodných přepětových ochran (SPD), kde je to určeno ČSN 332000-5-53 ed.2	Vyhovuje
g)	instalace vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů ČSN 332000-5-53 ed.2 čl.536	Vyhovuje
h)	volba předmětů a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům ČSN 332000-5-51	Vyhovuje
i)	označení nulových a ochranných vodičů ČSN 332000-5-51 ed.3 čl.514.3	Vyhovuje
j)	vybavení schématy, výstražnými nápisy ČSN 332000-5-51 ed.3 čl.514.5	Vyhovuje
k)	označení obvodů, jističích přístrojů, spínačů a svorek ČSN 332000-5-51ed.3 čl.514	Vyhovuje
l)	způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů ČSN 332000-5-52 ed.2 čl.526	Vyhovuje
m)	instalace uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování ČSN 332000-5-54 ed.3	Vyhovuje
n)	přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání a údržby ČSN332000-5-51ed.3 čl. 513,514	Vyhovuje
o)	opatření proti elektromagnetickému rušení IEC 60364-4-44	Vyhovuje
p)	spojení neživých částí s uzemněním ČSN 332000-4-41 ed.3 čl.411	Vyhovuje
q)	kontrola stavu elektrických vedení ČSN 332000-5-52 ed.2 čl. 521 a 522	Vyhovuje

4. Závady: bez závad

5. Závěr:

- Provedení elektroinstalace odpovídá ČSN 33 2000-4-41 ed.3, a její součásti jsou v dobrém a funkčním stavu. El. zařízení odpovídá požadavkům výše uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu. Osazení koncových prvků je provedeno typovými přístroji v souladu se Zákonem č.22/1997 Sb.
- Revize byla provedena v souladu se Zákonem č. 250/2021 Sb., NV č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 Z1-Z4, ČSN 33 2000-6 ed.2
- Byla provedena potřebná měření podle ČSN 33 2000-6 ed.2.

- Vzhledem k charakteru instalace, prostředí a způsobu využití bylo nutno konstatovat, že elektrická instalace po této revizi nevykazuje závažné vady elektrické instalace, které by přímo ohrožovaly život, zdraví osob, nebo škody na majetku. Výpočtem byla provedena kontrola správnosti volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí.
- Všechna zařízení systémů, způsob jejich instalace a umístění, je v souladu s příslušnými požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Některá el. zařízení patří svou povahou mezi elektrická zařízení, jejichž obsluhu a údržbu z hlediska zabezpečení proti nebezpečnému dotyku, mohou provádět pouze osoby splňující odstupňované kvalifikační předpoklady dle NV č. 194/2022 sb. min. §6.
- V případě jakýchkoliv zásahů do elektrického zařízení (změn, úprav, rozšíření el. zařízení, přemístění, přepojení, odpojení, přetížení el. zařízení, poškození, nesprávného zacházení atd.) po datu této revize, nenese revizní technik již za toto el. zařízení zodpovědnost. Revizní technik zodpovídá za el. zařízení v den provedení revize, kdy posuzuje aktuální stav el. zařízení z hlediska bezpečnosti, dle platných norem.
- Během doby zákonné lhůty (12 měsíců) od data provedení této revize, do data provedení příští periodické revize uvedená v bodě č. 6 v této zprávě o revizi, negarantuje bezpečnost, technický stav a funkčnost revidovaného el. zařízení.
- Objednatel, provozovatel, majitel či investor svým podpisem bere na vědomí obsah zprávy zde uvedený a jejímu znění v plném rozsahu porozuměl a souhlasí s ním.

6/ Prohlášení a předání zprávy:

Na základě provedené kontroly PBZ OZO a Revizním technikem tímto potvrzují formální správnost vydaného protokolu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v souladu ustanovením § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

OZO - odborně způsobilá osoba v PO/Požární technik: Marcela Kozáková
Číslo Osvědčení MV ČR o odborné způsobilosti: Z-OZO-33/2009



7/ Termín příští revize: el. zařízení v souladu s ČSN 33 1500 doporučuji za 12 měsíců, tzn. 01_2027. Dílčí, nebo celkovou revizi je také nutné provést po rozsáhlejších opravách, nebo úpravách elektroinstalace.

V Praze, dne 28. 01. 2026

Konec obsahové části revizní zprávy